HP DJ の設定方法

1. ドローイングからシステムローカル設定を選択してください。

▶️ インテリジェントドローイング	
<mark>ファイル(E)</mark> ヘルプ(H)	
新規作成(N)	Ctrl+N
スケッチ部品新規作成(<u>K</u>)	Ctrl+K
開<(<u>0</u>)	Ctrl+O
システムローカル設定(S)	
ユーザーテンフプレート選択(工)	
インテリジェントトローイングの終了 ⊻	
<u>1</u> ¥¥Mclaren¥¥構成図¥永本設計事務所.FXD	
2 ¥¥Mclaren¥¥構成図¥A4ネットワーク構成図.FTD.FXD	
3 d:¥Cadsuper¥FDAT¥dxf0111-link-arm.fxd	
<u>4</u> d:¥Cadsuper¥FDAT¥渦巻.FXD	
5 d/¥Cadsuper¥FDAT¥5918-02000-a.fxd	

2. プロッタタブを選択し、追加ボタンを押してください。

システムローカル設定		×
全般 ファイル 定数 ブロッタ 表示	シェカー	
ブロッタ機種名 Design Jet (HP-GL/2) LP-8000 (EP-GL)	出力先 ANDOR PLOTTER ANDOR PLOTTER(ロピー2)	<u>追加(A)</u> 変更(<u>M</u>)
標準プロッタ(<u>N</u>):	標準プロッタ出力先	<u>削除(R)</u>
LP-8000 (EP-GL)	ANDOR PLOTTER(2L°-2)	
	OK キャンセル	印刷(0) ヘルプ

ダイ	アロ	グが表示されま	したら、	次のように設定してください。	5
----	----	---------	------	----------------	---

/山ツク 		
→ 機種 → 一力 ~ 名(M)	: 棋種名(位):	ОК
HP	Design Jet (HP-GL/2) 7550 Plus (HP-GL)	++>>bil
	7550 Flus (HP CL/2) 7596C (HP-GL) 7596C (HP-GL/2)	<u>^⊮フ°(</u> Ŀ
		設定(U)
		■ 三 単 糸田(<u>I</u>)
		ี่ オัว°ัง≊ัว(<u>0</u>
-出力先 出力先(<u>P</u>):	ANDOR PLOTTER	

3. オプションボタンを押してください。

用紙サイズ A0 ~ A4 縦まで作図コマント 出力前に IN; (セミコロン)を入力してください。IN;は、初期化コマンドです。

プロッタオプション		×
- コマンド設定対象 - 用紙サイス [*] (<u>S</u>): A0 A1 A2 A3 A4横 A4縦 任意	ŷイミンヴ(I): イニシャルコマンド出力前 作図コマンド出力前 作図コマンド出力後	OK ትャンセル ^ルフ°(<u>H</u>)
- ゴマンド(<u>C</u>):		
IN;		×

但し、A4 縦のみ IN;の後に改行し RO90;(セミコロン)を入力してください。 RO90;は、90度に回転コマンドです。 用紙サイズ A0 ~ A4 縦まで作図コマンド出力後に PG; (セミコロン)を入力してください PG; は、排紙コマンドです。

プロッタオブション		×
- ゴマンド設定対象 - 用紙サイス [*] (<u>8</u>): A0 A1 A2 A 3 A4横 A4縦 任意	9/ミンブ(I): <u> イニッテルコマット[*]出力前</u> 作図コマット [*] 出力前 <mark> 作図コマット[*]出力後</mark>	OK ትャンセル ^ルフ°(<u>H</u>)
- ⊐マンド(<u>C</u>): PG;		×

最後に OK を押してください。

その後も OK で閉じてください。