出力ユーティリティ操作方法

出力ユーティリティを起動します。(プログラムメニューの CADSUPER FX の中)

🐳 出力ユーティリティ							_ 🗆 ×
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ツー	·ル(II) ^ルプ(H)						
フリンタ名称: EPSON LP-	-9200S						
用紙サイス: A4:幅210	, 高さ 297						
印刷の向 縦							
ファイルパス 更新日時	図面名称	作成者	用紙サイズ	図面原点	縮尺	出力用紙サイズ	出力先
1							

[ファイル]-[SID 図面ファイルの追加]



SID図面ファイルの追加		×
ディレクトリ(<u>D</u>)		<u>追力瓜(A)</u> 肖引除(<u>R</u>)
ファイル(<u>F</u>)		
名前	サイズ ファイルの 種類	更新日時
ファイル種別 SID図面 (*.fxd)	•	ОК + +>tル
デルクドの指定	×	
ディレクトリを指定してください(D) OK キャンセル	▼	

追加ボタンを押し、図面のあるフォルダを指定します。

参照ボタンを押すと下のようにツリーが表示されますのでフォルダを指定してください。

フォルダの参照	? >	ĸ
ディレクトリを指定してください		
 □・② デスクトップ □・③ ズインピューク □・③ 3.5 インチ FD (A.) □・③ (C.) □・④ (D.) □・④ (E.) □・⊋ 'Mckaren' の 弥生pro (X.) □・記 ネットワーク コンピュータ ▲ フリーフケース 		
OKキャンセ	π	

仮に C:¥Cadsuper¥FDAT を指定したとする	らと、以下のようになります。
------------------------------	----------------

300177176725200 イレクトリ(<u>D</u>)			
:¥Cadsuper¥FDAT			追加(<u>A</u>) 削除(<u>R</u>)
γ(μ(<u>E</u>)			_
名前	サイズ	ファイルの 種類	● 更新日時 🛛 🔺
SAMPLE1.FXD	421 KB	ANDOR CADSUPER F	1999/07/15 04:C
SAMPLE2.FXD	298 KB	ANDOR CADSUPER F	1999/07/15 04:C
SAMPLE3.FXD	370 KB	ANDOR CADSUPER F	1999/07/15 04:C
SAMPLE4.FXD	2558 KB	ANDOR CADSUPER F	1999/07/15 04:C
SKTSAMP1.FXD	291 KB	ANDOR CADSUPER F	1999/07/15 04:C-
SKTSAMP2.FXD	375 KB	ANDOR CADSUPER F	1999/07/15 04:C
EST.FXU 記述回るLovo	67 KB	ANDOR CADSUPER F	2000/02/04 14:3
		ANDOR CADSUPER F	1999/07/15 04:0
.FXU 連羽7円4 ○° 大田株氏 あいけ	29 KB	ANDOR CADSUPER F	2000/06/20 20:0
深留用TO SPALIXA 油番けキギル fool		ANDOR CADSUPER F	2000/03/03 19:1
		ANDOR CADSUPER I	2000/03/03 19.2

ここでファイルが表示されましたら、印刷したいファイルを指定します。(選択すると、青く反転表示されます)選択してからOKを押します。

また、他のフォルダを指定したいときは、ディレクトリの追加をしてください。 以下のように出力ユーティリティの中にファイルが追加されます。

アイル・次 事業() アール・ク ヘルワ () 「)・グ名称: EPSON LP-92005 用紙サイズ: A4: 幅 210 高さ 297 日間の市 縦 第月時時 図面名称 作成者 用紙サイズ: 区面原点 箱足 出力用紙サイズ: 出力先 CWCadsuperVF. 99/07/15 年. 任意 (10,00) 1 / 1 A4: 福 210 PSON LP-92. CWCadsuperVF. 99/07/15 年. 任意 (10,00) 1 / 1 A4: 福 210 PSON LP-92. CWCadsuperVF. 99/07/15 年. 任意 (10,00) 1 / 1 A4: 福 210 PSON LP-92. CWCadsuperVF. 99/07/15 年. イ目 (10,00) 1 / 1 A4: 福 210 PSON LP-92. CWCadsuperVF. 99/07/15 年. イ目 (10,000) 1 / 1 A4: 福 210 PSON LP-92. CWCadsuperVF. 99/07/15 年. A4: イ目 (10,000) 1 / 1 A4: 福 210 PSON LP-92. CWCadsuperVF. 99/07/15 年. A4: イ目 (10,000) 1 / 1 A4: 福 210 PSON LP-92. CWCadsuperVF. 99/07/15 年. <th>🐳 出力ユーティリティ</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>_ 🗆 ×</th>	🐳 出力ユーティリティ						_ 🗆 ×
アイレパス 日前日前 アイレパス アイレパス A4:幅210,高さ297 印刷の向<総	ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻) ツール(T)) ^µ7°(<u>H</u>)					
アリンタ名称: EPSON LP-9200S 用紙サイズ: A4:幅210,高さ297 印刷の向 縦 70/04/2 運動日時 回面名称 作成者 用紙サイズ: 国面界点 福尺 出力用紙サイズ: 出力先 CWCadsuper¥F		36 ?					
フジウ名称: EPSON LP-9200S 用紙サイズ: A4:幅210,高さ297 印刷の向 縦 フッパルウズ 更新日時 2000 第約7/15年. C4Gasuper¥F							
用紙サイズ: A4:幅 210,高さ 297 印刷の向 縦 7→74μ/12 <u>更新日時 図面名称 作成者 用紙サイズ 図面原点 縮尺 出力用紙サイズ 出力先</u> CACadsuper¥E. 99/07/15 年. CACadsuper¥E. 99/07/15 年. CACadsuper¥E. SACASUPERX CACadsuper¥E. SACASUPERX CACASUPERX	フリンタ名称: EPSON LP-920	00S					
日期以口口 紙 フィ(4.小次 更新日時 回面之称 作成者 用紙サ(ズ* 回面原点 縮尺 出力用紙サ(ズ* 出力用 CACdaSuper¥F99/07/16 午 様様 日気 (00.00) 1 / 1 A4-16 2(0) FSSON LP-92 CACdaSuper¥F99/07/16 午 任意 (00.00) 1 / 1 A4-16 2(0) FSSON LP-92 CACdaSuper¥F99/07/16 午 任意 (00.00) 1 / 1 A4-16 2(0) FSSON LP-92 CACdaSuper¥F99/07/16 午 A1 (00.00) 1 / 1 A4-16 2(0) FSSON LP-92 CACdaSuper¥F99/07/16 午 A1 (00.00) 1 / 1 A4-16 2(0) FSSON LP-92 CACdaSuper¥F99/07/16 午 A4-16 (00.00) 1 / 1 A4-16 2(0) FSSON LP-92 CACdaSuper¥F90/07/16 午 A4-16 (00.00) 1 / 1 A4-16 2(0) FSSON LP-92 CACdaSuper¥F90/07/16 午 A4-16 (00.00) 1 / 1 A4-16 2(0) FSSON LP-92 CACdaSuper¥F90/07/15 午 A4-16 (00.00) 1 / 1 A4-16 2(0) FSSON LP-92 CACdaSuper¥F90/07/15 午<	用紙サイズ: A4: 幅 210, 高	ið 297					
アイ体小文 更新日時 図面名称 作成者 用紙サイズ 図面原点 縮尺 出力用紙サイズ 出力 CACadsuper¥F99/07/16 年 イ (00,00) 1 / 1 A4-幅 210 FSON LP-92 CACadsuper¥F99/07/16 年 任意 (00,00) 1 / 50 A4-幅 210 FSON LP-92 CACadsuper¥F99/07/16 年 A1 (00,00) 1 / 1 A4-幅 210 FSON LP-92 CACadsuper¥F99/07/16 年 A1 (00,00) 1 / 1 A4-幅 210 FSON LP-92 CACadsuper¥F99/07/16 年 A1 (00,00) 1 / 1 A4-幅 210 FSON LP-92 CACadsuper¥F99/07/15 年 A4-横 (00,00) 1 / 1 A4-幅 210 FSON LP-92 CACadsuper¥F99/07/15 年 A4-横 (00,00) 1 / 1 A4-幅 210 FSON LP-92 CACadsuper¥F99/07/15 年 A3 (00,00) 1 / 1 A4-幅 210 FSON LP-92 CACadsuper¥F99/07/15 年 A4-横 (00,00) 1 / 1 A4-幅 210 FSON LP-92 CACadsuper¥F99/07/15 年 A4-楠 (00,00) 1 / 1 A4-幅 210 FSO	日間の日本					\frown	
CARGadsuper¥F 99/07/15 年 CARGadsuper¥F 99/07/15 年 CARGadsuper¥F 99/07/15 年 CARGadsuper¥F 99/07/15 年 CARGadsuper¥F 99/07/15 年 CARGadsuper¥F 99/07/15 年 CARGadsuper¥F 90/07/15 年 CARGadsuper¥F 90/07/15 年 CARGadsuper¥F 99/07/15 年 CARGadsuper¥F CARGadsuper¥F CARGadsuper¥F SARGASUPERT CARGASUPE	7ァイルパス 更新日時 図面	面名称 作成者	用紙サイズ	図面原点	縮尺	出力用紙サイズ	出力先
CAEdasuper¥F 99/07/15 午 仟倉 (00.00) 1 / 50 A4 幅 210 ₱SON LP-92 CAEdasuper¥F 99/07/15 午 A1 (00.00) 1 / 1 A4 幅 210 ₱SON LP-92 CAEdasuper¥F 99/07/15 午 A4 棟 (00.00) 1 / 1 A4 幅 210 ₱SON LP-92 CAEdasuper¥F 90/02/04 午 A3 (00.00) 1 / 1 A4 幅 210 ₱SON LP-92 CAEdasuper¥F 99/07/15 午 A4 棟 (00.00) 1 / 1 A4 幅 210 ₱SON LP-92 CAEdasuper¥F 99/07/15 午 A4 棟 (00.00) 1 / 1 A4 幅 210 ₱SON LP-92 CAEdasuper¥F 99/07/15 午 A4 棟 (00.00) 1 / 1 A4 幅 210 ₱SON LP-92	C¥Cadsuper¥F 99/07/15 午 機構 C¥Cadsuper¥F 99/07/15 午	承凶 面	A1 任意	(0.0, 0.0) (0.0, 0.0)	2/7	A4: 幅 210 , A4: 幅 210 ,	PSON LP-92 PSON LP-92
C:\#Cadsuper¥F99/07/15 年 A4 横 (00.00) 1 / 1 A4:幅210 ₱SON LP-92 C:\#Cadsuper¥F90/07/15 年 A4 横 (00.00) 1 / 1 A4:幅210 ₱SON LP-92 C:\#Cadsuper¥F90/07/15 年 A3 (00.00) 1 / 1 A4:幅210 ₱SON LP-92 C:\#Cadsuper¥F99/07/15 年 A4 横 (00.00) 1 / 1 A4:幅210 ₱SON LP-92	C:¥Cadsuper¥F 99/07/15 午 C:¥Cadsuper¥F 99/07/15 午		任意 A1	(0.0, 0.0) (0.0, 0.0)	1/50 1/1	A4: 幅 210 , A4: 幅 210 ,	PSON LP-92 PSON LP-92
C ¥Cadsuper¥F 00/02/04 年 43 (00,00) 1 / 1 A4:幅 210 4PSON LP-92 C ¥Cadsuper¥F 99/07/15 年 A4 棟 (00,00) 1 / 1 A4:幅 210 4PSON LP-92	C¥Cadsuper¥F 99/07/15 午 C¥Cadsuper¥F 99/07/15 午		A4 横 A4 横	(0.0, 0.0) (0.0, 0.0)	1/1	A4:幅 210 A4:幅 210	PSON LP-92 PSON LP-92
	C¥Cadsuper¥F 00/02/04 午 C¥Cadsuper¥F 99/07/15 午		A3 A4 措	(0.0,0.0) (00,00)	1/1	A4:幅210, A4:幅210	PSON LP-92
			in in	(0.0, 0.0)		110 18 210 18	
						\smile	

ここで[ツール]-[標準出力先の設定]で出力先のプロッタを設定します。

標準出力先設定		×
標準の出力先 EPSON LP-9200S 標準の出力先を変更すると全ての図面に影響が	があります	7泊ハティ(<u>P</u>) 詳細設定(<u>S</u>)
出力先 日 HPの Design Jet (HP-GL/2)でANDOR PLOTTERへ 日 EPSONの LP-8000 (EP-GL)でANDOR PLOTTERへ ● ¥¥AUDI¥EPSON PM-750C ● ¥¥FERRARI_F355¥EPSON PM-750C ● EPSON VP-870 ● EPSON PM-800C	機種 標準 70ッタ 70ッタ 70ッタ 70ッタ 70ッタ 70ッタ 70ッタ 70ッタ	▲ 標準に設定(<u>D</u>)
 ➡ EPSON PM-700C ➡ EPSON LP-9200S ➡ EPSON LP-8500 ➡ EPSON LP-8000SX 	7判2時 7判2時 ◎ 7判2時 7判2時 7判2時 0K	→ プロッタ変更(<u>C</u>) キャンセル

◎ (2重丸)の付いているのが出力されるプロッタです。

違う場合は、出力するプロッタを指定して、右にある標準に設定ボタンを押してください。 また、出力する用紙が A4 になっていますので、それ以外の用紙を設定したいときは、詳細 設定ボタンを押してください。

詳細設定	×
用紙サイズ】基準原点 縮尺	
用紙サイス ⁽ S): <mark>A4: 幅 210 , 高さ 297</mark>	
設定(1)	1
	·
	キャンセル
	172 C70

ここで用紙サイズを選択してください。養子が選択できない場合は、設定ボタンを押すと 用紙を選択できます。(プロッタ機種によって、多少異なります) また、用紙を別々に出力したい場合は、[ツール]-[オプション]を選択し、表示項目タブを 表示します。

この中のカテゴリを出力にし、表示可能項目から出力用紙サイズを追加ボタンで追加して ください。OK で閉じます。

オプジョン		×
文字 色 表示項目 連続単位 出力 カテゴリ(K) 出力 ▼ 表示可能項目 出力用紙サ/ス [*] ▲ 印刷の向ぎ 基準原点 配置点 出力網尺 回転角度 トンホ [*] 出力矢印長 ▼	表示項目 ファイルパス 更新日名称 作成者 用紙サイズ 図面原点 縮尺 出力先	▶種別(<u>S</u>)- 昇順 降順 へ移動(<u>D</u>) へ移動(<u>D</u>)
	· · ·	
	ОК	キャンセル

出力用紙サイズの表示項目が追加されたら、出力したいファイルを選択し(青く反転表示 させ)ファイルパスのところで右クリックをし、用紙を選択してください。

🐳 出力ユーティリティ				_ 🗆 ×
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻) ツール(T) ヘルプ(H)				
7切29名称: EPSON LP-9200S				
用紙サイズ: A4:幅 210,高さ 297				
ファイル小文 更新日時 図面名称 作成者 C4Cadsuper¥F 99/07/15 年 機械図面 C4Cadsuper¥F 99/07/15 年 C4Cadsuper¥F 99/07/15 年 一 C4Cadsuper¥F 99/07/15 年 C4Cadsuper¥F 99/07/15 年 - C4Cadsuper¥F 99/07/15 年 C4Cadsuper¥F 99/07/15 年 - - - C4Cadsuper¥F 99/07/15 年 - - - C4Cadsuper¥F 99/07/15 年 - - - C4Cadsuper¥F 99/07/16 年 - <	用紙サイズ [*] A1 任意 A1 A4 積 A4 積 A3 A4 積	図面原点 (00,00) (00,00) (00,00) (00,00) (00,00) (00,00) (00,00) (00,00)	山力用紙サイズ 縮尺 A4:幅210 1/1 A4:幅210 1/50 A4:幅210 1/1 A4:幅210 1/1	世力先 EPSON IP-92 EPSON IP-92 EPSON IP-92 EPSON IP-92 EPSON IP-92 EPSON IP-92 EPSON IP-92 EPSON IP-92
 出力用紙の設定をします				1 //

先ほどと同じように用紙を選択設定してください。

🐳 出力ユーティリティ						_ 🗆 ×
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ツール(T) ヘルプ(H)						
<u> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •</u>	?					
フリンタ名称: EPSON LP-9200S 用紙サイズ: A4:幅 210 , 高さ 297 印刷の向 縦						
	1.222	TTAK IL (=)		(
<u>1714</u> が入 2年1日時 1日日 日 に 社会るdsuper¥F99/07/15 午 た 社会るdsuper¥F99/07/15 午 C 社会るdsuper¥F99/07/15 午 C 社会るdsuper¥F99/07/15 午 C 社会るdsuper¥F99/07/15 午 C 社会るdsuper¥F99/07/15 午 C 社会るdsuper¥F99/07/15 午	TFbx省	<u>田祝牧7人</u> A1 任意 A1 A4 積 A3 A4 積	(00,00) (00,00) (00,00) (00,00) (00,00) (00,00) (00,00) (00,00) (00,00)	44:16 43:16 43:16 43:16 44:16 44:16 44:16 44:16 44:16 44:16 44:16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	EPSON LP-92 EPSON LP-92 EPSON LP-92 EPSON LP-92 EPSON LP-92 EPSON LP-92 EPSON LP-92 EPSON LP-92
1				Γ		1

出力用紙サイズが変更されます。

あとは、出力するファイルを選択し、[ファイル] - [出力]を押してください。